




5036

Taster Wechsler

Technische Merkmale

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Rückmeldekontakt	
Ausführung Taster	Einzeltaster
Anzahl der Tasten	1

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Halogenfrei	1
Schutzart IP	IP20

Zugehörige Serien

Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Zugehörige Systeme

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------